

## Процесс замены процессора PENTIUM 3

Автор: Administrator  
18.10.2011 13:00

---



Собственно процесс замены старого процессора на новый не вызвало ни каких трудностей. Вот уже пишу с компьютера под управлением более мощного процессора. Для тех кто не знает и затрудняется как менять процессор, объясняю: выключаем комп, снимаем вентилятор (за одним чистим его от пыли), далее отводим рычажок на панельке процессора и он собственно после этого отлично вытаскивается, ставим новый и не забываем о термопасте, далее делаем все в обратном порядке. Я писал что у меня старый процессор был на 690 мегагерц, я ошибался, подзабыл что он 667 был просто был мной чуть раскручен. Так что чистой прибавки оказалось 133 мегагерца, плюс настройки я не менял и этот процессор так же разогнан, частота его сейчас составляет 828 мегагерц. Собственно на фото слева старый процессор и его характеристики ниже.

INTEL SL4CJ Pentium III P3 667Mhz/256/133/1.7V

Type: CPU / Microprocessor

Family: Intel Pentium III

Part number: RB80526PZ667256

Processor markings: 667/256/133/1.7V

Frequency (MHz):667

Bus speed (MHz): 133

Package type: 370-pin FC-PGA

Socket/Slot type: Socket 370

CPUID: 0686h

Processor core: Coppermine

L2 cache size (KB): 256

Core voltage (V): 1.7

Max Temperature (°C): 80

Core Steppings: cC0